


# Clevertouch OPS i5

12th Gen Intel® Core™ Processor "Alder Lake" With or without a Windows 11 licence 8GB DDR4 2400GMHz RAM. Obsługa rozdzielczości wideo do 4K 1 x dysk SSD M.2 256 GB



## Główne cechy



Intel® Alder Lake 12. generacji



8GB Dual Channel RAM (2 x 4GB)



Grafika Iris® Xe



działanie 24/7



WiFi 6



Obsługa rozdzielczości wideo do 5K



i5 Win 11 OS / Brak systemu operacyjnego



Cicha praca

# Clevertouch OPS i5 Specyfikacja

## System

<b>Procesor</b>	Intel® Core™ i5 1235U - 2P/8E/12T - 4.4GHz boost - 80 graphics EUs
<b>Pamięć</b>	8GB Dual Channel RAM (2 x 4GB)
<b>Pamięć wewnętrzna</b>	1x 2280 M.2 NVMe 1x 256 GB SSD
<b>Grafika</b>	Układ graficzny Intel® Iris® Xe
<b>Sieć</b>	Intel® 1Gbps, Intel® WiFi 6, Bluetooth 5.2
<b>Audio</b>	Realtek HD Audio 897
<b>Temperatura pracy</b>	Windows® 11 - Home / Pro Brak systemu operacyjnego - opcjonalnie
<b>TPM</b>	Oprogramowanie sprzętowe Trusted Platform Module PTT 2.0
<b>Zasilanie</b>	Zasilanie przez gniazdo OPS
<b>Wymiary</b>	Standard OPS 180 mm x 119 mm x 30 mm
<b>Waga</b>	1.5kg
<b>Przednie porty wejścia/wyjścia</b>	1x USB 2.0 Typ A 1x USB 3.0 Typ A 2x USB 3.1 typu A 1x USB 3.1 typu C 1x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) 1x wyjście liniowe 3,5 mm 1x wejście mikrofonowe 3,5 mm 2x Antena WIFI/BT
<b>Wireless</b>	Dwuzakresowe WiFi Intel AX (802.11a/b/g/b/ac/ax) (2,4 GHz i 5,0 GHz) Bluetooth 5.0
<b>80-stykowe złącze JAE</b>	1 x wyjście HDMI 2.0, 4K/60Hz, 3 x USB 2.0/3.0 TTL
<b>Materiał</b>	Metal
<b>Zasilanie</b>	12-19V DC IN
<b>Temperatura pracy</b>	-20° do 70

## Porty

<b>Przednie porty wejścia/wyjścia</b>	1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.4 2x USB 2.0 (typ A) 2x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) 1x USB 3.2 Gen 1 (Typ C) 1 x wejście/wyjście audio (gniazdo combo 3,5 mm) 1 x 1Gb LAN (RJ45)
<b>Tylne wejście/wyjście</b>	1x 80-stykowe złącze JAE
<b>Interfejs OPS</b>	HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 TTL

## Gwarancja

<b>Standard</b>	2 lata odbioru i zwrotu
-----------------	-------------------------

## W pudełku

<b>Standard</b>	System OPS Anteny WiFi x 2 Instrukcja obsługi OPS
-----------------	---

## Oświadczenie

Rozmiar i waga różnią się w zależności od konfiguracji i procesu produkcyjnego, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wyglądem, kolorem, wielkością itp. od rzeczywistego produktu. Opis, ilustracje, itp. w tym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z najnowszą specyfikacją i wydajnością produktu. W przypadku konieczności dokonania ww. zmiany w dokumencie, dokument może zostać zaktualizowany bez pisemnego powiadomienia.